

メッセージBOXサービス カスタマコントロール機能操作マニュアル

第2.0版

2012/3/19

NTTコミュニケーションズ株式会社

< 目次 >

| | |
|--------------------------|----------|
| 1. 本マニュアルの対象範囲 | ・・・ p 3 |
| 2. SIPカスコン | |
| 留守番サービスの開始・モードの指定 | ・・・ p 4 |
| 利用状況の確認 | ・・・ p 9 |
| 留守番サービスの停止 | ・・・ p 10 |
| 3. PBリモコン | |
| PBリモコン暗証番号の事前設定 | ・・・ p 11 |
| ユーザ認証 | ・・・ p 12 |
| 留守番サービスの開始・モードの指定 | ・・・ P 13 |
| 利用状況の確認 | ・・・ P 17 |
| 留守番サービスの停止 | ・・・ P 18 |

1. 本マニュアルの対象範囲

メッセージBOXサービスでは、お客様にてメッセージBOXを利用する番号や
メッセージBOXの起動条件等をコントロールする機能を以下の通りご用意しております。

| 種別 | 概要 | 備考 |
|---------|-------------------------------|---|
| SIPカスコン | 本サービスをご利用頂いている 電話機からのボタン操作 |  |
| PBリモコン | 外出先など遠隔でのボタン操作 |  |
| Webカスコン | Webブラウザより操作 |  |

本マニュアルではSIPカスコン、PBリモコンを対象にしてあります。

Webカスコンについては別途Webカスタマーコントロールユーチューマニユアルをご参照下さい。

高機能転送サービスをご契約いただいているお客様は高機能転送サービスを起動していると

メッセージBOXサービス単体でご利用になれませんのでご注意ください。

2. SIPカスコン

＜留守番サービスの開始・モードの指定＞

141ダイヤル後は、電話機からPB信号により操作しますので、パルス信号でご利用の場合はトーン信号に切り替えて下さい。

1

1 4 1

をダイヤル。

ガイダンス

留守番サービスの設定を行います。
サービスの停止は数字の「0」、留守番モードの指定と
サービスの開始は数字の「1」、
リモコン設定は数字の「3」、利用状況確認は
数字の「8」、終了する場合は数字の「9」を押してください。

2

1 をダイヤル。

ガイダンス

留守番モードの指定とサービスの開始を行います。無条件留守番は数字の「1」、圏外留守番は数字の「2」、
話中留守番は数字の「3」、話中・圏外留守番する場合は
数字の「4」、無応答留守番は数字の「5」、
話中・圏外・無応答留守番は数字の「6」、
圏外・無応答留守番は数字の「7」、
話中・無応答留守番は数字の「8」を押してください。

3

転送モードを指定します。

利用する転送モードに応じてダイヤルし
指定します。

3

「無条件留守番」を設定する場合

1

をダイヤル。

ガイダンス

無条件留守番サービスを開始しました。転送機能
は無効になります。トップメニューにもどる場合は数字
の「1」を、終了する場合は数字の「9」を押してください。

4

9

をダイヤルし終了。

3

「圏外留守番」を設定する場合

2

をダイヤル。

ガイダンス

圏外で留守番サービスを開始しました。トップメニュー
にもどる場合は数字の「1」を、終了する場合は数字の
「9」を押してください。

4

9

をダイヤルし終了。

<留守番サービスの開始・モードの指定>

141ダイヤル後は、電話機からPB信号により操作しますので、パルス信号でご利用の場合はトーン信号に切り替えて下さい。

3

「話中留守番」を設定する場合

3

をダイヤル。

ガイダンス

話中で留守番サービスを開始しました。トップメニューにもどる場合は数字の「1」を、終了する場合は数字の「9」を押して下さい。

4

9

をダイヤルし終了。

3

「無応答留守番」を設定する場合

5

をダイヤル。

ガイダンス

呼び出し秒数の指定を行います。5から30までのいずれかの数字を押して、最後に#を押してください。



5 ~ 3 0 + # をダイヤル。

呼出し秒数を指定

ガイダンス

無応答で留守番サービスを開始しました。呼び出し時間は[xx]秒です。トップメニューにもどる場合は数字の「1」を、終了する場合は数字の「9」を押して下さい。

4

9

をダイヤルし終了。

<留守番サービスの開始・モードの指定>

141ダイヤル後は、電話機からPB信号により操作しますので、パルス信号でご利用の場合はトーン信号に切り替えて下さい。

3

「話中+圏外留守番」を設定する場合

4

をダイヤル。

ガイダンス

話中・圏外で留守番サービスを開始しました。
トップメニューにもどる場合は「1」を、終了する場合は「9」を押して下さい。

4

9

をダイヤルし終了。

3

「話中+圏外+無応答留守番」を設定する場合

6

をダイヤル。

ガイダンス

呼び出し秒数の指定を行います。5から30までのいずれかの数字を押して、最後に#を押してください。



5 ~ 3 0 + # をダイヤル。

呼び出し秒数を指定

ガイダンス

話中、圏外、無応答で留守番サービスを開始しました。
呼び出し時間は[xx]秒です。
トップメニューにもどる場合は数字の「1」を、
終了する場合は数字の「9」を押して下さい。

4

9

をダイヤルし終了。

<留守番サービスの開始・モードの指定>

141ダイヤル後は、電話機からPB信号により操作しますので、パルス信号でご利用の場合はトーン信号に切り替えて下さい。

3

「圏外+無応答留守番」を設定する場合

7

をダイヤル。

ガイダンス

呼び出し秒数の指定を行います。5から30までのいずれかの数字を押して、最後に#を押してください。

5 ~ 3 0 + #

呼出し秒数を指定

ガイダンス

圏外、無応答で留守番サービスを開始しました。
呼び出し時間は[xx]秒です。
トップメニューにもどる場合は数字の「1」を、
終了する場合は数字の「9」を押してください。

4

9

をダイヤルし終了。

3

「話中+無応答留守番」を設定する場合

8

をダイヤル。

ガイダンス

呼び出し秒数の指定を行います。5から30までのいずれかの数字を押して、最後に#を押してください。

5 ~ 3 0 + #

呼出し秒数を指定

ガイダンス

話中、無応答で留守番サービスを開始しました。呼び出し時間は[xx]秒です。トップメニューにもどる場合は数字の「1」を、終了する場合は数字の「9」を押してください。

4


9

をダイヤルし終了。

<留守番サービスの開始・モードの指定>

ガイダンスなしで設定する場合

ガイダンスを聞かず1回のダイヤルで設定することもできます。
全ての番号をダイヤル後、発信することで登録ができます。

無条件留守番 

圏外留守番 

話中留守番 


無応答留守番 
 ↓

呼出し秒数を10秒に指定した場合

話中+圏外留守番 

話中+圏外+無応答留守番 

圏外+無応答留守番 

話中+無応答留守番 
 ↓

呼出し秒数を10秒に指定した場合

<利用状況の確認>

留守番サービスの開始、停止、モードなどの設定内容を確認できます。

141ダイヤル後は、電話機からPB信号により操作しますので、パルス信号でご利用の場合はトーン信号に切り替えて下さい。

1

1 4 1

をダイヤル。

3

9

をダイヤルし終了。

ガイダンス

留守番サービスの設定を行います。
サービスの停止は数字の「0」、留守番モードの指定と
サービスの開始は数字の「1」、リモコン設定は数字の
「3」、利用状況確認は数字の「8」、終了する場合は数字
の「9」を押してください。

2

8

をダイヤル。

ガイダンス

◆留守番を開始している場合
①現在、サービスは開始中です。
②留守番モードは、[○○]です。
③(無応答留守番のみ)呼び出し時間は**秒です。

ガイダンス

◆留守番を停止している場合
現在、サービスは停止中です。

ガイダンス

留守番サービスの設定を行います。
サービスの停止は数字の「0」、留守番モードの指定と
サービスの開始は数字の「1」、リモコン設定は数字の
「3」、利用状況確認は数字の「8」、終了する場合は数字
の「9」を押してください。

ガイダンスなしで設定する場合

ガイダンスを聞かず1回のダイヤルで設定することもできます。
全ての番号をダイヤル後、発信することで登録ができます。

1 4 1 8

<留守番サービスの停止>

141ダイヤル後は、電話機からPB信号により操作しますので、パルス信号でご利用の場合はトーン信号に切り替えて下さい。

1

1 4 1

をダイヤル。

ガイダンス

留守番サービスの設定を行います。
サービスの停止は数字の「0」、
留守番モードの指定とサービスの開始は数字の「1」、
リモコン設定は数字の「3」、
利用状況確認は数字の「8」、
終了する場合は数字の「9」を押してください。

2

0

をダイヤルし終了。

ガイダンス

サービスを停止しました。

ガイダンスなしで設定する場合

ガイダンスを聞かず1回のダイヤルで設定することもできます。
全ての番号をダイヤル後、発信することで登録ができます。

無条件留守番

1 4 1 0

3. PBリモコン

<PBリモコン暗証番号の事前設定>

PBリモコンを使用する場合は、必ず暗証番号の設定がSIPカスコンより事前に必要になります。
141ダイヤル後は、電話機からPB信号により操作しますので、パルス信号でご利用の場合はトーン信号に切り替えて下さい。

1



をダイヤル。

ガイダンス

留守番サービスの設定を行います。
サービスの停止は数字の「0」、
留守番モードの指定とサービスの開始は数字の「1」、
リモコン設定は数字の「3」、
利用状況確認は数字の「8」、
終了する場合は数字の「9」を押してください。

2



をダイヤル。

ガイダンス

リモコン操作の利用を指定を行います。リモコン操作を利用しない場合は数字の「0」、利用する場合は数字の「1」を押してください。

3



をダイヤル。

ガイダンス

暗証番号を数字4桁で入力し、最後に#を押してください。

4



をダイヤル。

暗証番号を指定

ガイダンス
リモコン操作ありに設定いたしました。暗証番号はxxxxです。



5



をダイヤルし終了。

PBリモコンを使用しない場合

PBリモコンを使用する予定がない場合、本機能を停止しておくこともできます。

③




をダイヤル。

<ユーザの認証>

リモコン暗証番号設定が事前に設定されていないと、利用できません。
アクセス番号ダイヤル後は、電話機からPB信号により操作しますので、パルス信号でご利用の場合はトーン信号に切り替えて下さい。

1



をダイヤルする。

ガイダンス

契約している電話番号を市外局番から入力し、最後に#を押してください。

2



(ご自身の)契約番号
をダイヤル。

ガイダンス

暗証番号を入力し、最後に#を押してください。

3



暗証番号

※暗証番号は事前にSIPカスコン
で設定した番号を入力します。

ガイダンス

留守番サービスの設定を行います
サービスの停止は数字の「0」、留守番モードの指定と
サービスの開始は数字の「1」、利用状況確認は数字の
「8」、終了は数字の数字の「9」を押してください。

認証時のロックアウトについて

5分間で3回暗証番号を間違えるとロックアウトしますので
ご注意下さい。

15分間でロックアウトは解除されます。

暗証番号の有効期限について

180日以上PBリモコンをご利用にならなかった場合、暗証番号
が無効となりご利用できなくなりますのでご注意下さい。
再度ご利用になる場合は、暗証番号をSIPカスコンから再設定
して下さい。

<留守番サービスの開始・モードの指定>

アクセス番号ダイヤル後は、電話機からPB信号により操作しますので、パルス信号でご利用の場合はトーン信号に切り替えて下さい。

1

アクセス番号にダイヤルしユーザの認証を行う。(p12)

ガイダンス

留守番サービスの設定を行います
サービスの停止は数字の「0」、留守番モードの指定と
サービスの開始は数字の「1」、利用状況確認は数字の
「8」、終了は数字の「9」を押してください。

2

1 をダイヤルし終了。

ガイダンス

留守番モードの指定とサービスの開始を行います。無条件留守番は数字の「1」、圏外留守番は数字の「2」、話中留守番は数字の「3」、話中・圏外留守番は数字の「4」、無応答留守番は数字の「5」、話中・圏外・無応答留守番は数字の「6」、圏外・無応答留守番は数字の「7」、話中・無応答留守番は数字の「8」を押してください。

3

留守番モードを指定します。
利用する留守番モードに応じてダイヤルし
指定します。

3

「無条件留守番」を設定する場合

1

をダイヤル。

ガイダンス

無条件で留守番サービスを開始しました。転送機能は無効になります。トップメニューにもどる場合は数字の「1」を、終了する場合は数字の「9」を押して下さい。

4

9

をダイヤルし終了。

3

「圏外留守番」を設定する場合

2

をダイヤル。

ガイダンス

圏外で留守番サービスを開始しました。トップメニューにもどる場合は数字の「1」を、終了する場合は数字の「9」を押して下さい。

4

9

をダイヤルし終了。

<留守番サービスの開始・モードの指定>

アクセス番号ダイヤル後は、電話機からPB信号により操作しますので、パルス信号でご利用の場合はトーン信号に切り替えて下さい。

3

「話中留守番」を設定する場合

3

をダイヤル。

ガイダンス

話中で留守番サービスを開始しました。トップメニューにもどる場合は数字の「1」を、終了する場合は数字の「9」を押して下さい。

4

9

をダイヤルし終了。

3

「無応答留守番」を設定する場合

5

をダイヤル。

ガイダンス

呼び出し秒数の指定を行います。5から30までのいずれかの数字を押して、最後に#を押してください。



5

~

3

0

+

#

をダイヤル。

呼び出し秒数を指定

ガイダンス

無応答で留守番サービスを開始しました。呼び出し時間は[xx]秒です。トップメニューにもどる場合は数字の「1」を、終了する場合は数字の「9」を押してください。

4

9

をダイヤルし終了。

<留守番サービスの開始・モードの指定>

アクセス番号ダイヤル後は、電話機からPB信号により操作しますので、パルス信号でご利用の場合はトーン信号に切り替えて下さい。

3

「話中+圏外留守番」を設定する場合

4

をダイヤル。

ガイダンス

話中・圏外で留守番サービスを開始しました。
トップメニューにもどる場合は数字の「1」を、終了する場合は数字の「9」を押してください。

4

9

をダイヤルし終了。

3

「話中+圏外+無応答留守番」を設定する場合

6

をダイヤル。

ガイダンス

呼び出し秒数の指定を行います。5から30までのいずれかの数字を押して、最後に#を押してください。



 ~  +  をダイヤル。

呼出し秒数を指定

ガイダンス

話中、圏外、無応答で留守番サービスを開始しました。
呼び出し時間は[xx]秒です。トップメニューにもどる場合は数字の「1」を、終了する場合は数字の「9」を押してください。

4

9

をダイヤルし終了。

<留守番サービスの開始・モードの指定>

アクセス番号ダイヤル後は、電話機からPB信号により操作しますので、パルス信号でご利用の場合はトーン信号に切り替えて下さい。

3

「圏外+無応答留守番」を設定する場合

7

をダイヤル。

ガイダンス

呼び出し秒数の指定を行います。5から30までのいずれかの数字を押して、最後に#を押してください。

5

3

0

+

#

をダイヤル。

呼出し秒数を指定

ガイダンス

圏外、無応答で留守番サービスを開始しました。呼び出し時間は[xx]秒です。トップメニューにもどる場合は数字の「1」を、終了する場合は数字の「9」を押してください。

4

9

をダイヤルし終了。

3

「話中+無応答留守番」を設定する場合

8

をダイヤル。

ガイダンス

呼び出し秒数の指定を行います。5から30までのいずれかの数字を押して、最後に#を押してください。

5

3

0

+

#

をダイヤル。

呼出し秒数を指定

ガイダンス

話中、無応答で留守番サービスを開始しました。呼び出し時間は[xx]秒です。トップメニューにもどる場合は数字の「1」を、終了する場合は数字の「9」を押してください。

4

9

をダイヤルし終了。

<利用状況の確認>

留守番サービスの開始、停止、モードなどの設定内容を確認できます。

アクセス番号ダイヤル後は、電話機からPB信号により操作しますので、パルス信号でご利用の場合はトーン信号に切り替えて下さい。

1

アクセス番号にダイヤルしユーザの認証を行う。(p12)

ガイダンス

留守番サービスの設定を行います
サービスの停止は数字の「0」、留守番モードの指定と
サービスの開始は数字の「1」、利用状況確認は数字の
「8」、終了は数字の数字の「9」を押してください。

3

9 をダイヤルし終了。

2

8 をダイヤルし終了。

ガイダンス

◆留守番を開始している場合
①現在、サービスは開始中です。
②留守番モードは、[○○]です。
③(無応答留守番のみ)呼び出し時間は**秒です。

ガイダンス

◆留守番を停止している場合
現在、サービスは停止中です。

ガイダンス

留守番サービスの設定を行います
サービスの停止は数字の「0」、留守番モードの指定と
サービスの開始は数字の「1」、利用状況確認は数字の
「8」、終了は数字の数字の「9」を押してください。

<留守番サービスの停止>

アクセス番号ダイヤル後は、電話機からPB信号により操作しますので、パルス信号でご利用の場合はトーン信号に切り替えて下さい。

1

アクセス番号にダイヤルしユーザの認証を行う。(p12)

ガイダンス

留守番サービスの設定を行います
サービスの停止は数字の「0」、留守番モードの指定と
サービスの開始は数字の「1」、利用状況確認は数字の
「8」、終了は数字の数字の「9」を押してください。

2

0

をダイヤルし終了。

ガイダンス

サービスを停止しました。