【050 plus for Biz / W-mode】ご利用までの流れ

この度は050 plus for Biz / W-modeにお申し込みいただき、ありがとうございます。本マニュアルは050 plus for Biz / W-modeご利用 の方を対象に、アプリをダウンロードしてから、サービスご利用までの流れを記載しております。(※本マニュアルは050 plus for Biz対 応端末を対象としたマニュアルになります。対象端末は弊社HP、別紙ユーザマニュアルをご覧下さい。)

全体の流れ



事前準備として、以下をご用意下さい。

【事前準備していただくもの】

- ●スマートフォン(Android / iPhone) or フィーチャーフォン(ガラケー) or PC(Windows PC)
- ●ご利用内容のご案内
- ② 以下の参照ページをご覧になり、端末設定を行って下さい。 (端末種別により設定が異なります。)

■ご自身の端末が「Android」の方

手順	【Step1】	【Step2】	【Step3】	【Step4】
	アプリのダウンロード	アプリの設定	アプリの通話発信	携帯電話モード設定
参照ページ		P.2		P.3

■ご自身の端末が「iPhone」の方

手順	【Step1】	【Step2】	【Step3】	【Step4】
	アプリのダウンロード	アプリの設定	アプリの通話発信	携帯電話モード設定
参照ページ		P.4		P.5

■ご自身の端末が「フィーチャーフォン(ガラケー)」の方

手順	【Step1】 転送設定(WEBカスコン)	【Step2】 発信方法
参照ページ		P.6

※050 plus for Bizのみご利用の方は、上記Android/iPhone設定の【Step1】~【Step3】のみ設定して下さい。

■ご自身の端末が「Windows PC」の方

手順	【Step1】	【Step2】	【Step3】
	アプリのダウンロード	アプリの設定	アプリの通話発信
参照ページ		P.9	

【050 plus for Biz / W-mode(Android版)】ご利用までの流れ

全体の流れ(Android版)

【事前準備して頂くもの】

- ●Androidスマートフォン
- ●ご利用内容のご案内

050 plus for Biz / W-mode 共通設定

【Step1】 アプリのダウン

ロード(P.2)

【Step2】 アプリの設定 (P.2) 【Step3】 アプリの通話 発信(P.2) W-modeのみ設定 【Step4】 携帯電話モード 設定(P.3)

【Step1】アプリのダウンロード





②検索バーに「050 plus for Biz」を入力します。



③検索結果から 「050 plus for Biz」 をタップします。



④「インストール」をタップすると、ダウンロード後にインストールが開始されます。


【Step2】アプリの設定

【直接入力による初期設定】



「設定画面へ」

をタップします。



⑥050番号、ユー ザID、パスワード を「アカウント設 定」に入力します。



⑦入力後「保存」 ボタンをタップし ます。

【HTMLファイルによる初期設定】

※⑤HTML Viewerで開くと、エラー画面(『ページが見つかりませんでした』)

が表示される場合があります。



⑥起動したアプリの 画面に「キーフレー ズ」を入力し、「OK」 をタップします。

050-3399-8725の初期設定を開始します。キーフレーズを入力



⑦「OK」をタッ プします。

「」 ⑤メールに添付されて いるHTMLファイルをブ ラウザで開きます。※

【Step2】アプリの設定



⑧キーパッドタブに遷移し ステータスバーに「接続中です」と表示されます。



⑨ステータスバーに、緑 色の電話マークが表示 されれば、通話可能です。



⑩アプリの初期設定後、 プッシュ通知機能の利用 有無を選択します。

【Step3】アプリの通話発信



①相手先の電話番号を入力 し、「IP電話モード」ボタンを タップします。

※アカウント情報に不備がある場合



※認証に失敗した場合は、管理者様に お問い合わせいただくか、右の手順で 正しいアカウント情報を設定して下さい。



設定画面から 「050番号」をタップ します。



キーボードの入力形式 が「半角英数字」になっ ているかご確認下さい

再度「050番号」「ユーザ ID」「パスワード」を入力 し、「保存」ボタンをタップ します。



画面上部に緑マー クが表示されれば 通話可能です。

【Step4】携帯電話モード設定

■基本的な「携帯電話モード」の発信方法



①ダイヤルボタンをタップして 相手先の電話番号を入力します。



②「プライベート通話」ボタンを 長押しすると「携帯電話モード」と 表示が変わります。



③そのまま「携帯電話モード」を タップすると、003543+ダイヤル 番号で発信されます。

■常にダイヤラ上で「携帯電話モード」を表示させる方法



①設定画面から「アプリ の設定」をタップします。



②「携帯電話モード発信設定」をタップします。



③「発信時の優先設定」を タップします。



④「携帯電話モード」を 選択します。



⑤ダイヤラで常に「携帯電話モード」と表示させることができます。



⑥そのまま「携帯電話モード」 をタップすると、003543+ダイ ヤル番号で発信されます。

【050 plus for Biz / W-mode (iPhone版)】ご利用までの流れ

全体の流れ(iPhone版)

【事前準備して頂くもの】

- ●iPhone(iOS6以上)
- ●ご利用内容のご案内

050 plus for Biz / W-mode 共通設定

【Step1】 アプリのダウン

ロード(P.4) (P.4)

【Step2】 アプリの設定

【Step3】 アプリの通話 発信(P.4) W-modeのみ設定 【Step4】

携帯電話モード 設定(P.5)

【Step1】アプリのダウンロード



①App Storeを開きます。



②App Store内 の「検索」タブを タップします。



③「050 plus for Biz」と入力し、アプリを選択します。



④「Appをインストール」をタップします。



⑤050 plus for Bizを起動します。

【Step2】アプリの設定

【直接入力による初期設定】



⑤050 plus for Biz アプリを起動し、 「設定」タブの「アカ ウント設定」をタッ プします。

「ファシュ機的」を有効にしますか?
・意間記定をフッシュ機的」と、大場会。
※例如果をフッシュ機能とし、大場会。
※例如果をフッシュ機能として、
・ ファン・カー 製造機能・ できるとして、で利用く
エッカー、 地の大場に、 はて、 レットン・トードで開催した場合。 レザレン・トードで開催した場合。 バイレーションが一回しか作動しません。

しいえ

⑥050番号、ユーザ ID、パスワードを「ア カウント設定」に入力 し、画面右上の「保 存」をタップします。

【HTMLファイルによる初期設定】



⑤メールに添付されているHTMLファイルをHTML Viewerまたはブラウザで開きます。 ⑥起動したアプリの 画面に「キーフレー ズ」を入力し、「保 存」をタップします。

050- - の初期設定を開始します。キーフレーズを入力して下さ

キーフレーズを表示す... オフ

キーフレーズ ••••••

1 2 3 ABC 36

【Step3】アプリの通話発信

®「キーパッド」タブをタップ し、「3G/LTEで通話可能」 もしくは「Wi-Fiで通話可能」 との表示されれば通話可 能です。

⑦アプリの初期設定後、プッシュ通知機能の利用有無を選択します。 ※プッシュ通知機能は「設定一覧」の「アプリの設定」-「着信方法」から 設定変更できます。

※アカウント情報に不備がある場合



※認証に失敗した場合は、 管理者様にお問い合わせ いただくか、右の手順で正 しいアカウント情報を設定 して下さい。



「閉じる」をタップ します。



設定一覧の 「アカウント設定」を タップします。



「050番号」「ユーザ ID」「パスワード」を再 度入力し、「保存」を タップします。

さい



「キーパッド」タブをタップし、「3G/LTEで通話可能」もしくは「Wi-Fiで通話可能」との表示されれば通話可能です。

【050 plus for Biz / W-mode(iPhone版)】ご利用までの流れ


【参考】iOS11 以降における初期設定簡易化の注意事項

iOS11の端末において、初期設定簡易化ツールにより生成されたhtmlファイルをOS標準のメールアプリ経由で開いた場合、画面に表示されたリンクをタップまたはリンク長押しで「開く」を選択してもアプリが立ち上がらない場合があります。

対処方法として、下記のいずれかの操作をお試しください。

<対処方法>

- 1. 画面に表示されたリンクを長押しして表示されたダイアログにて「コピー」を選択後 コピーしたURLをブラウザ(Safari等)のアドレスバーに貼り付けてください(下図参照)。
- 2. メッセージアプリではなく、Webメール経由でhtmlを開いてください。
- 3. htmlファイルを直接ブラウザ経由で開いてください。
- ※ iOS11未満のOSバージョンでは発生しません。



【Step4】携帯電話モード設定

■基本的な「携帯電話モード」の発信方法



①ダイヤルボタンをタップして 相手先の電話番号を入力します。




②「プライベート通話」ボタンを 長押しすると「携帯電話モード」 と表示が変わります。



③そのまま「携帯電話モード」を タップすると、003543+ダイヤル 番号で発信されます。

■常にダイヤラ上で「携帯電話モード」を表示させる方法








②「携帯電話モード設定」 をタップします。



③「優先設定」をタップします。





⑤ダイヤラで常に「携帯電話 モード」と表示させることができ ます。



⑥そのまま「携帯電話モード」 をタップすると、003543+ダイ ヤル番号で発信されます。

【050 plus for Biz W−mode(フィーチャーフォン)】ご利用までの流れ

全体の流れ(フィーチャーフォン)

【事前準備して頂くもの】

- ●フィーチャーフォン
- ●ご利用内容のご案内

【Step1】 転送設定(WEBカスコン)

【Step2】 発信方法

【Step 1】転送設定(WEBカスコン)

■050番号からご自身の携帯番号(090/080/070番号)への無条件転送を行います。

※下記の設定を実施しないと、ご自身の携帯番号に着信することができません。必ず無条件転送設定を行ってください。



①WEBカスコンのログインページ

(https://bizvoipcc.ocn.ne.jp/webcuscon/login) を開きます。ご利用内容のご案内に記載されているID/パスワードを入力しログインします。※CUG管理者権限でログインします。




④画面下部に表示された番号から、設定 したい050番号を選択します。



②画面左欄の「転送設定」から変 更をクリックします。



⑤「転送先番号」欄に携帯番号を 入力します。



③画面中央に表示されている 「検索」ボタンをクリックします。



⑥転送動作の「無条件」で「転送」を 選択します。その後、「入力内容確 認」をクリックし、設定は完了です。

- ※携帯番号への着信転送料として、1分あたり16.8円の通話料をご契約企業に請求させていただきます。
- ※WEBカスコンによる転送設定は、企業管理者(CUG管理者)に設定して頂くか、端末ユーザアカウントを作成し
 - ユーザ毎に設定して下さい。(端末ユーザアカウントの作成方法は下記を参照して下さい。)

【参考】端末ユーザアカウントの作成方法

企業管理者(CUG管理者)が、050番号利用者(端末ユーザ)にWEBカスコンアカウント設定権限を付与する場合



①ログイン時の権限が「CUG管理者」であることを確認します。また、アカウント設定内の「登録」をクリックします。



②ユーザグループの「端末ユーザ」 にチェックを入れて下さい。 ログインID・パスワード・設定結果の メール通知を設定し、「登録完了」を クリックします。



③登録後は、②で登録したログイン ID/パスワードをログインすることで、 050番号利用者がWEBカスコンを利 用可能となります。

【Step 2】発信方法

■ NTTドコモ、au、ソフトバンク、PHS※1、OCNモバイルONE等音声対応SIM からかけるとき

0035 - 43 - 相手先電話番号

(市外局番) - XXXX - XXXX 090 -XXXX - XXXX など

■ 上記以外の携帯電話(Y!Mobile等)、固定電話、PHS%1からかけるとき


0120 - 0035 - 43 ▶ ガイダンス ▶ 相手先電話番号を市外局番からダイヤルし最後に # を押して下さい

【参考】転送設定方法(アプリから設定する場合)

必要に応じて、下記の転送設定を行って下さい。

- ■050番号からご自身の携帯番号(090/080/070番号)への圏外転送(アプリ未起動時の転送)設定を行います。 ※3Gネットワーク不安定時に着信できなくなることを防止します。
 - ※また、携帯番号への着信転送料として、1分あたり16.8円の通話料をご契約企業に請求させていただきます。













【Step1】転送先設定

Androic

Phone



⑥発信画面に遷移 します。ガイダンス を確認して下さい。



【Step2】 転送条件の設定

⑦「転送条件の変 更」をタップしま す。



⑧「転送条件を選択」と 「圏外転送」、「変更」を 順にタップします。




⑨通知が表示されますので「OK」を タップします。



⑩発信画面に遷移 します。ガイダンス を確認して下さい。

【Step1】転送先設定





②「転送先番号の登録」 をタップします。



③転送したい「転送先 番号」を入力し、 「登録」をタップします。



④「OK」をタップ します。



⑤発信画面に遷移 します。ガイダンスを 確認して下さい。

【Step2】 転送条件の設定



⑥アプリの設定から、 「設定の登録・変更」を タップします。



⑦「転送条件の変更」 をタップします。



⑧「転送条件を選択」と 「圏外転送」、「OK」を 順にタップします。



⑨「OK」をタップ します。



⑩発信画面に遷移 します。ガイダンスを 確認して下さい。

【参考】転送設定方法(ダイヤル操作で設定する場合)

必要に応じて、下記の転送設定を行って下さい。

転送設定(Android、iPhone共通)

- ■050番号からご自身の携帯番号(090/080/070番号)への圏外転送(アプリ未起動時の転送)設定を行います。 ※3Gネットワーク不安定時に着信できなくなることを防止します。
- ※また、携帯番号への着信転送料として、1分あたり16.8円の通話料をご契約企業に請求させていただきます。



①050 plus for Bizを起動させます。



②【1422+転送先番号(ご自身の携帯番号等)】を入力し、発信します。



③登録完了のガイダンスを確認後、 【14212】を入力し、発信します。

- ※上記はiPhoneの操作画面となっておりますが、Androidも設定方法は共通です。
- ■また、以下の設定を行う場合は、アプリのダイヤラ画面から表中のダイヤル番号を入力し発信して下さい。
 - ・転送設定を変更する場合
 - 現在の転送設定の内容を確認する場合
 - ・転送設定を停止する場合

表: 転送設定ダイヤル一覧

機能名	内容	操作(ダイヤル番号)
無条件転送	全ての着信呼を転送します。	14211
圏外転送	圏外・電源OFFの場合に転送します。	14212
転送設定確認	転送設定を確認します。	1428
転送停止	各種転送設定を停止します。 もしくは、転送設定を停止します。	1420

【050 plus for Biz (Windows PC版)】ご利用までの流れ

全体の流れ(Windows PC版)

【事前準備して頂くもの】

- Windows PC
- ※Microsoft .NET Framework 4を事前にインストールして下さい
- ●ご利用内容のご案内

050 plus for Biz 設定

【Step1】 アプリのダウンロード 【Step2】 アプリの設定

) は契約者を主意深くおれかください

(50 maアプリケーション使用許諾に関する利用規約(We

【Step3】 アプリの通話発信

【Step1】 アプリのダウンロード

【Step2】アプリの設定







第一条 高位の 由のアリケーシェ 使用をに対する利用的の 1 の 由のアリケーシェ 使用をに対する利用的の 1 の の 由のアリケーショ 使用を 通する利用的 () では、) では、



①"https://tech.050plus.com/pfbwin/_"にアクセスします。

②左記サイトで、 Windows PC版をダ ウンロードします。 ③インストーラを起動 させ、「次へ」をクリッ クします。 ④「使用許諾契約に 同意します」をクリック します。 ⑤インストール先を指 定して「次へ」をクリッ クします。

【Step2】アプリの設定







⑥「インストール」をクリックすると、インストール作業が開始されます

⑦「ウィザードを完了しました」と 表示されたら、「完了」をクリック し、インストールを完了します。 ⑧デスクトップに作成された 「050 plus for Biz」のショー トカットをクリックします。 ⑨050 plus for Bizが起 動するので、「設定」をク リックして下さい。

【Step2】アプリの設定

【Step3】アプリの通話発信





⑩「設定一覧」から「アカ ウント設定」をクリックし ます。

⑪「ご利用内容のご案内」の「050番号」「ユーザID」「パスワード」を入力し、「接続」をクリックします。



①キーパッド上で「通 話可能」と表示されて いたら、通話可能です。



③相手先の電話番号を 入力し、「IP電話」ボタン をタップします。

※アカウント情報に不備がある場合



※上記のように、「認証に失敗しました(401)」が表示された場合は、アカウント設定が誤っております。



「設定一覧」から「アカ ウント設定」をクリック します。



キーボードの入力形式 が「半角英数字」になっているかご確認下さい

「アカウント設定」にて、 再度「050番号」「ユーザ ID」「パスワード」を入力 します。



「キーパッド」ボタン を押し、緑マークに 遷移されれば通話 可能です。