# リアルタイム待合せ数設定

話中時待ち合わせの設定は、「21.リアルタイム待合せ数設定」と「20.待合せ設定」の2種類があります。

21.リアルタイム待合せ数設定	リアルタイムに待合せ可能数、待合せ時間、ガイダンスを変更できます。
20.待合せ設定	曜日や時間帯などでスケジュールを組み、待合せ可能数、待合せ時間を変更できます。 P179を参照してください。

### ご注意/必ずお読みください。

#### 待合せ設定とリアルタイム待合せ数設定を同時間に設定した場合

「20.待合せ設定」と「21.リアルタイム待合せ数設定」を同時間に設定した場合、待合せ可能数は少ないほうが機能します。また、待合せ時間は「20.待合せ設定」の設定時間が機能します。

#### ● 「20.待合せ設定」の設定

00:0	00:00 09:00		:00 24:	00
	O回線	10回線	O回線	
	1分	2分	1分	

#### ● 「21.リアルタイム待合せ数設定」の設定

#### 12時に待合せ可能数を5回線、待合せ時間を1分に変更



実際の待合せ可能数、 待合せ時間は

#### ●実際の待合せ可能数と待合せ時間

00:00 09	:00 12	:00 18	:00 24	:00
O回線 1分	10回線 2分	5回線 2分	O回線 1分	

<待合せ可能数>12:00~18:00は、リアルタイム待合せ数設定で設定した待合せ可能数のほうが少ないため、5回線となります。 18:00~24:00は待合せ設定で設定した待合せ可能数のほうが少ないため、0回線となります。

<待合せ時間>待合せ設定が優先されますので、12:00~18:00 は2分、18:00~24:00は1分となります。

### 時間外案内ガイダンスまたは受付先変更をご利用のお客さまへ

話中時待ち合わせは機能せず、時間外案内ガイダンスまたは受付先変更が機能します。

#### 待ち合わせ対象の回線は下記のとおりです。

端末種別	フリーダイヤル	インテリジェントサービス
NTT地域(NTT東日本・NTT西日本の一般回線)	0	0
NTT地域公衆(公衆電話)	0	0
携帯電話	×	0
他社直収 (NTT東西のひかり電話・他社直収など)	×	×
衛星電話	×	×
NTTCom電話(IPVoice0AJ番号)	0	0
NTTCom電話(050)	×	×
他社電話(050)	×	×

- ※待ち合わせ対象外の回線は、FD話中となります。
- ※ディジタル通信モードは待ち合わせの対象となりません。
- ●PSTNマイグレーション(固定電話のIP化)に伴い変更になるオプションについて 【2023年7月~2024年12月変更予定】

フリーダイヤル、インテリジェントサービス共通

NTTCom電話 (IPVoice0AJ番号) は

切替前 <x:待ち合わせ対象外>

切替後 <〇:待ち合わせ対象> となります。

#### 回線数変更をご利用のお客さまへ

同時接続可能数を「O」設定した場合にも話中時待ち合わせが機能し、待ち合わせ時間超過後、切断されます。同時接続可能数を「O」にする場合は、「20.待合せ設定」および「21.リアルタイム待合せ数設定」で話中時待ち合わせの設定を解除してください。

#### 話中時迂回をご利用のお客さまへ

話中時迂回が優先して機能します。迂回先が全て話し中の場合は、迂回元の話中時待ち合わせが機能します。

### **「話中時ガイダンスをご利用のお客さまへ**」

話中時ガイダンスは流れず、話中時待ち合わせが機能します。ただし、待合せ可能数を超過した場合は、話中時ガイダンスが流れます。

### インテリジェントサービスでのLS話中の場合の動作について

- PSTNマイグレーション(固定電話のIP化)に伴い変更になるオプションについて 【2023年7月~2024年12月変更予定】
  - ・切替前

着信先がLS話中の場合、待ち合わせBGMが途切れ、3~4秒の無音時間が発生します。 待ち合わせ後、コール接続時にLS話中に3回以上遭遇した場合は、待ち合わせ設定時間内であっても「待ち合わせ時間超過ガイダンス」を流し、切断します。(特にPBX側での離席管理による内線話中の場合などが該当しますので注意が必要です)

• 切替後

上記の注意事項は無くなります。

#### ガイダンスの内容については、P334「ガイダンス一覧」を参照してください。

### 21-1 リアルタイム待合せ数を変更する

◆次の変更例で、待合せの設定内容を変更する方法について説明します。

変更例

サービス番号「0120XXXXXXX」 着信番号「03XXXXXXX1」 待合せ実施を「実施無」から「実施有」に変更し、次のように設定します。

■待合せ可能数: [5]回線

■待合せ時間:「1」分

■ガイダンス: 定形ガイダンス

画面を表示するには

**「カスコン業務メニュー** 

02. サービス設定 🔎

02. 基本設定 (変更)

02. 着信番号設定変更



		選択決定 閉じる	ヘルフ
ナービス番号	: 0120XXXXXX		
際渚名	:		
献に著信番号	: -		
邓特别	:	~	検索 次検索
<着信番号一覧>			全選択 全解除
36	訳 着信番号	ダイヤルイン区分	備考

1

「検索」ボタンをクリックします。

→画面下に**<着信番号一覧>**が表示されます。

便利な使い方

- ●「頭だし着信番号」に半角9~11桁を入力すると、該当の着信番号 以降を表示します。
- ●「契約種別」で絞り込み機能を利用し検索することができます。 詳細はP105「絞り込み機能を利用し照会する」を参照してください。

	着信番号設定変更業務		]	ヘルブ
ービス番号 9者名 <u>ビレ著信番号</u>	: 0120XXXXXX : N T Tコミュニケーションズ株 : ・	_		次檢索
着信番号一覧>				1
選步	マ 着信番号		<u>全選択</u> 備考	全解除
	7		ua-s	
A	03XXXXXXX1			
	03XXXXXXX2			
	O3XXXXXXX3			
ナービス番号別	別着信番号設定変更業務			ヘルブ
ナービス番号	: 0120X00000X			
等者名	・ D120XXXXXX : NTTコミュニケーションズ材	4-BAA1		
<b>等項</b> 名	: NIII=23_7-992/X	N/E/I		_
<b>先頭</b> 前	前頁 次頁 最終	ž.	着信番号検索	1 /1頁 頁検索
<着信番号情報>				
善信 <del>番号</del>	: 03>000000(1	更新年月日	:	2021/07/01 16:48:58
備考	:			
	: 2			
2約回線数				
			※特台	せ時間は1、2を入力してください。
<b>&lt;待合せ&gt;</b>	: 10	待合せ可能数	* <b>特台</b> : 5	と世時間は1、2を入力してください。
<待合せ> 持合せ契約数	: 10 : 1	特合ゼ可能数		させ時間は1、2を入力してください。
< 待合せ > 寺合せ契約数 寺合せ時間(分)	: 1 : ● 実施有 ○ 実/	<del>施無</del>		記世時間は1、2を入力してください。
< 待合せ > キ合せ契約数 特合せ時間(分) 特合せ実施	: 1			で世間は1、死入力してください。
< 待合せ > 寺合せ契約数 寺合せ時間(分)	: 1 : ◎ 実施有 ○ 実 : 定型ガイダンス	<b>施無</b>	: [5	<b>A</b>
< 待合せ > 寺合せ契約数 寺合せ時間(分) <b>寺合せ実施</b> ゴイダンス	: 1 : ● 実施有 ○ 実/	<b>施無</b>	:  5 ※ <del>特合</del> (	というでは、2を入力してください。
<待合せ>	: [ ] : ⑨ 実施有 ○ 実	<b>施無</b>	: [5	<b>A</b>
く符合セン 合せ契率数 合き世界 (イダンス ) (イダンス ) 合せ (イダンス ) 合き (イダンス ) (イダンス ) 合き (大学	: □ : ② 実施有 ○ 実 : 定型ガイタンス  インテリジェントサート : 5 : □	総無 ▼ ごスの場合 特合せ可能数	:  5 ※ <del>特合</del> (	<b>A</b>
< 特合せ>	: □ : ② 実施有 ○ 実) : 定型が797ス  インテリジェントサーと : 5 : □ : ③ 実施有 ○ 実施	端無 マ ンスの場合 特合せ可能数	:  5 ※ <del>特合</del> (	<b>A</b>
< 待合せ > 寺合せ契排数 寺合せ時間(分) 寺合せ実施 1イダンス < 符合せ > 寺合せ契排数 寺合せ関係(分) 奇合せ実施 3イダンス	: □ : ②実施有 ○実) : 定型が79ンス  インテリジェントサーと : 5 : □ : ②実施有 ○実別 : [WMDF04: (基本	送無  ごスの場合  特合せ可能数  続無  ) 話中待合せ (開始) マ	:  5 ※ <del>特合</del> (	<b>A</b>
深下回線数  《待合セ》  寺合せ契修  寺合せ実施  げイダンス  《特合セ》  寺合せ実施  がイダンス  《特合セン  寺合せ実施  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	: □ : ②実施有 ○実 : 定型ガイダンス  インテリジェントサーし : 5 : □ : ②実施有 ○実物 : 「WMDF04: 個本 : 「WMDF07: (基本	端無 マ ンスの場合 特合せ可能数	:  5 ※ <del>特合</del> (	<b>A</b>

7

該当の着信番号チェックボックスにチェックをつけます。(画面 🚱)

3

「選択決定」ボタンをクリックします。 (画面<a>⑤</a>)

→選択した着信番号の待合せ設定情報 が表示されます。

**参考** 50件以上の場合は、「次検索」 ボタンをクリックしてください。

4

必要な項目を入力します。(画面🗛)

- ●「待合せ可能数」に「5」と入力します。
- ●「待合せ時間」に「1」と入力します。
- ●「待合せ実施」から「実施有」 ラジオボタンを選択します。
- ●「ガイダンス」から「定形ガイダンス」を選択します。

5

「保存」ボタンをクリックします。(画面6)

→「正常に終了しました。」メッセージが 表示され、待合せ設定が更新されます。

### 1 ご注意 必ずお読みください。

● 「20. 待合せ設定」と 「21.リアルタイム待合せ数設定」 を同時間に設定した場合、 待合せ可能数は少ないほうが機能します。 また、 待合せ時間は 「20. 待合せ設定」 の設定時間が機能します。

## 21-2 リアルタイム待合せ数を照会する

◆次の照会例で、待合せの設定内容を照会する方法について説明します。

照会例

サービス番号「0120XXXXXX」 着信番号「03XXXXXXX1」 待合せの設定内容を照会します。

#### 画面を表示するには

カスコン業務メニュー 02. サービス設定 🛵

01. 基本設定(照会)

02. 着信番号設定照会



		戻る		ヘルブ
サービス番号 契約者名	: 0120000000X : NTTコミュニケーションズ株式会	±		
先頭 前	前頁 次頁 最終		着信番号検索 1 /	1頁 頁検索
<着信番号情報>				
着信番号	: 03000000001	更新年月日	: 2021/07/01 1	6:48:58
備考	:			
契約回線数	: 2			
<待合せ>				
待合せ契約数	: 10	待合せ可能数	: 1	
待合せ時間(分)	: 2			
待合せ実施	: 実施有 ® 実施無			
ガイダンス	: 定型ガイダンス ~			

手順**□~□**はP197の『リアルタイム 待合せ数を変更する』を参照してください。



必要な項目を確認します。



### ご注意 必ずお読みください。

● 「20.待合せ設定」と 「21.リアルタイム待合せ数設定」 を同時間に設定した場合、待合せ可能数は少ないほうが機能します。 また、待合せ時間は 「20.待合せ設定」 の設定時間が機能します。