15

発信端末種別ルーティング設定

2章

発信端末種別ルーティング設定

端末種別ごとに接続先を設定できます。接続先として、下記を設定できます。 ·案内(発信端末拒否ガイダンス) ·着信番号(メッセージ蓄積(インテリジェントサービスのみ)を含む) ·ACDグループ ·発信地域ルーティング ·発信電話番号ルーティング ·発信局番ルーティング ·入力指示ルーティング(インテリジェントサービスのみ) ※ガイダンスの内容については、P372「ガイダンス一覧」を参照してください。

下記の端末種別は未提供のため設定できません。 ・「他社050VoIP」

ー部の公衆電話(ピンク色の公衆電話)は、「NTT地域公衆(電話)」扱いではなく、「NTTCom·NTT地域」(フリー ダイヤル、ナビダイヤルの場合)または「NTT地域電話」(インテリジェントサービスの場合)扱いとなります。



必ずお読みください。

発信端末種別ルーティングを新たに作成することはできません。別途、お申込みをお願いします。

【発信端末拒否機能と発信端末種別ルーティング設定の違いについて】

「10.発信端末拒否機能」	サービス番号に接続できる端末を端末種別ごとに設定できます。「非許容」に設定した 端末種別からは着信されません。
「15.発信端末種別ルー ティング設定」	サービス番号に接続したコールの振分先を端末種別ごとに設定できます。振り分け先 を指定する端末種別は、必ず発信端末拒否機能で「許容」にしておく必要があります。 (発信端末拒否機能で「許容」に設定している端末種別のみ、振り分けができます)

例1)

ご注意



発信端末種別ルーティング設定

2章

15

15-1 発信端末種別ルーティングの情報を変更する

◆次の変更例で.	発信端末種別ル	-ティング	を変更す	る方法につい	いて説明	ます。
	ノロロコルノトリモルリノレ	11/1	CXX 3			0 6 0



検索 次検索

ルーティング名

携帯振り分け

PHSのみガイダンス

➡選択した発信端末種別ルーティングの
設定情報が表示されます。

参考 50件以上の場合は、「次検索」 ボタンをクリックしてください。

: [

ルーティングID

01

02

選択

詳細

詳細

頭だし発信端末種別ルーティングID

項番

1

2

<検索結果一覧>

S ‡

オプション

2	章
機能編	カスタマコントロ-

	(保存	戻る		ヘルブ
ナービス番号	: 0120XXXXXX				
契約者名	: NTTDSa_	ワーションズ株式会社			
発信端末種別ルー	ティングID : 01				
<ルーティング	情報>				
発信端末種別ルー	ティング名: 携帯振り分け				
<nttcom•n< td=""><td>ITT地域></td><td></td><td></td><td></td><td></td></nttcom•n<>	ITT地域>				
接続種別	: 接続 🗸 接続先区分	: A C D グループ	✔ 接続先番号	: 0001	
<ntt地域公约< td=""><td>₽></td><td></td><td></td><td></td><td></td></ntt地域公约<>	₽>				
接続種別	: 接続 🗸 接続先区分	: A C Dグループ	∨ 接続先番号	: 0001	
<移動体(自動	庫·携帯)>				
接続種別	: 接続 🗸 接続先区分	: 着信番号	✓ 接続先番号	: 03XXXXXXX1	•
<phs></phs>					
接続種別	: 接続 🗸 接続先区分	: <u>ACDグル</u> ープ	✓ 接続先番号	: 0001	
<衛星電話>					
接続種別	: 接続 🗸 接続先区分	: <u>ACDグル</u> -プ	▶ 接続先番号	: 0001	
<他社直収·0/	A~JVoIP>				
接続種別	: 接続 🗸 接続先区分	: <u>A C D グループ</u>	✓ 接続先番号	: 0001	
<com050vc< td=""><td>MP></td><td></td><td></td><td></td><td></td></com050vc<>	MP>				
接続種別	: 接続 🗸 接続先区分	: <u>A C D グル</u> ープ	∨ 接続先番号	: 0001	
<他社050Voi	IP>				
接続種別	: ¥ 接続先区分	:	✓ 接続先番号	:	



【保存】ボタンをクリックします。 (画面音)

◆「正常に終了しました。」メッセージが 表示され、発信端末種別ルーティング の設定が更新されます。

ご注意 必ずお読みください。

●発信端末種別ルーティングを新たに作成することはできません。別途、お申込みをお願いします。

- ●下記の端末種別は未提供のため設定できません。
 - ·「他社050VoIP」
- 「10.発信端末拒否機能」で「非許容」に設定している端末種別は、発信端末種別ルーティングの設定は機能しません。
- ●一部の公衆電話(ピンク色の公衆電話)は、「NTT地域公衆(電話)」扱いではなく、「NTTCom・NTT地域」(フリーダイ ヤル、ナビダイヤルの場合)または「NTT地域電話」(インテリジェントサービスの場合)扱いとなります。

15-2 発信端末種別ルーティングの情報を照会する

◆次の照会例で、発信端末種別ルーティングの設定内容を照会する方法について説明します。

	+
1 昭仝例	1
而五四	<u> </u> 왔
	Э

、 サービス番号「0120XXXXXX」

^[7] 発信端末種別ルーティング(ルーティングID:01、ルーティング名:携帯振り分け)の設定内容を照会します。

Įm

画面を表示するには

(01. ルーティング照会
04. 発信端末種別ルーティング照

してください。

必要な項目を確認します。

ζm

슾

手順1~2はP148の『発信端末種別 ルーティングの情報を変更する』を参照

ノロローロレト1主力		20124-10			
		保存	戻る		ヘルブ
ナービス番号	: 0120XXXXXX				
契約者名	: NTTISII	ケーションズ株式会社			
能信端末種別ルー	ティングID : 01				
<ルーティング†	青報 >				
発信端末種別ルーラ	ティング名 : 携帯振り分(t			
<nttcom n<="" td=""><td>TT地域></td><td></td><td></td><td></td><td></td></nttcom>	TT地域>				
接続種別	: 接続 🗸 接続先区分	: A C D グループ	✔ 接続先番号	: 0001	
<ntt地域公衆< td=""><td>t></td><td></td><td></td><td></td><td></td></ntt地域公衆<>	t>				
接続種別	: 接続 🗸 接続先区分	: A C D グループ	∨ 接続先番号	: 0001	
<移動体(自動)	車·携帯)>				
接続種別	: 接続 🗸 接続先区分	: 着信番号	∨ 接続先番号	: 03XXXXXXX1	
<phs></phs>					
接続種別	: 接続 🗸 接続先区分	: A C Dグループ	∨ 接続先番号	: 0001	
<衛星電話>					
接続種別	: 接続 🗸 接続先区分	: A C D グループ	∨ 接続先番号	: 0001	
<他社直収·04	~JVoIP>				
接続種別	: 接続 🗸 接続先区分	: A C D グループ	✔ 接続先番号	: 0001	
<com050vo< td=""><td>IP></td><td></td><td></td><td></td><td></td></com050vo<>	IP>				
接続種別	: 接続 🗸 接続先区分	: A C D グループ	✓ 接続先番号	: 0001	
<他社050Vol	P>				
接続種別	: 🖌 接続先区分	:	✔ 接続先番号	:	

「カスコン業務メニュー

04. ルーティング設定

ご注意

- ●下記の端末種別は未提供のため設定できません。
- ・「他社050VoIP」
- 「10.発信端末拒否機能」で「非許容」に設定している端末種別は、発信端末種別ルーティングの設定は機能しません。
- ●一部の公衆電話(ピンク色の公衆電話)は、「NTT地域公衆(電話)」扱いではなく、「NTTCom・NTT地域」(フリーダイ ヤル、ナビダイヤルの場合)または「NTT地域電話」(インテリジェントサービスの場合)扱いとなります。

2